

# TÉLÉCOMMANDE ROAM

Cette télécommande portable sans fil vous permet de gérer votre programmeur facilement et à distance.

## PRINCIPAUX AVANTAGES

- Compatible avec les programmeurs Hunter X-Core™, X2™, Pro-C™, HPC, ICC2, HCC, ACC2 et les anciens modèles ACC et I-Core™ pour commander les projets de toutes tailles à distance
- Démarrage manuel de chaque station ou programme pour des vérifications de maintenance et des dépannages rapides
- 128 adresses programmables disponibles, empêchant les interférences entre plusieurs télécommandes dans la même zone
- Durée d'arrosage programmable de 1 à 90 minutes, sans modification des programmes automatiques courants
- Fonctionnement manuel jusqu'à 240 stations pour davantage de flexibilité sur les projets de plus grande taille

## CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Portée : 300 m de l'émetteur au récepteur
- Alimentation émetteur : 4 piles AAA incluses
- Alimentation récepteur : 24 V c.a., 0,010 A
- Fréquence de fonctionnement du système : 433 MHz
- Installation de SmartPort™ : À 15 m maximum du programmeur
- Homologuée FCC et CE pour une utilisation aux États-Unis et dans le monde entier
- Période de garantie : 2 ans



### ÉMETTEUR ET RÉCEPTEUR Roam XL

Hauteur : 18 cm  
Largeur : 6 cm  
Profondeur : 3 cm



### SmartPort

Les télécommandes Hunter nécessitent l'installation d'un faisceau de câbles SmartPort. Le connecteur SmartPort est relié au bornier du programmeur et permet de se connecter rapidement à n'importe quel récepteur Hunter.



### Support de fixation murale pour SmartPort P/N 258200

ROAM	
Modèle	Description
ROAM-KIT	Émetteur, récepteur, faisceau de câbles SmartPort et 4 piles AAA
ROAM-R	Récepteur
ROAM-TR	Transmetteur et 4 piles AAA inclus

OPTIONS À INSTALLER PAR L'UTILISATEUR	
Modèle	Description
ROAM-WH	Faisceau de câbles SmartPort (longueur : 1,8 m)
ROAM-SCWH	Faisceau de câbles blindés SmartPort (longueur : 7,6 m)
258200	Support de fixation murale pour SmartPort